

简易使用指南

一、产品特点：

感谢您选择惠威集团新推出的专业PoE数字音频处理器POE-80dante，它连接到您的网络，并支持模拟2×0通道音频，允许接收模拟音频信号。结合Dante Controller配置网络音频信号，将模拟信号转换为数字信号，并通过网络传输Dante数字音频，无压缩、无损耗、低延时，保证了音质的高度还原。

二、产品功能：

- ◆ 即插即用。
- ◆ 采样率为44.1、48、96khz/24bit。
- ◆ 2个音频通道。
- ◆ 通过Dante控制器控制。
- ◆ 支持PoE供电(IEEE 802.3af)。

三、面板功能说明：



①RJ45:dante网络通信接口。

绿灯常亮，表示系统就绪；黄色闪烁，表示链路/数据流量。当点击主机上的dante控制器识别按钮（一个眼睛形状的符号）时，绿灯将闪烁以识别设备。

②XLR:2×XLR母，连接器件

简易使用指南

四、技术参数：

型号	POE-80dante
最大信号电平	+24 dBu
频率响应	20Hz到20kHz(-/+0.5dB)
阻抗	20k Ohm平衡/10k Ohm非平衡
动态范围	>100 dB
信号噪音	>100 dB
失真率	<0.01%@4dBu
采样率	44.1kHz,48kHz,96kHz
位数	24bit
延迟时间	1/2/5ms使用Dante控制器进行配置)
模拟信号	2CH
工作温度	-5到+550°C(+23°到+131°F)
储存温度	-25到+700°C(-13°到+158°F)
电源	802.3af PoE
电力消耗	3.15W(最大)
尺寸(长×宽×高mm)	114×30×28mm
电缆长度	300mm
净重(±10%)	150g

五、包装清单：

名称	数量
Dante数字音频处理器	1个
合格证	1张
简易说明书	1份

想了解更多产品信息，请扫以下二维码



惠威专业音响-网站



惠威专业音响-订阅号



惠威专业音响-说明书